## <u>วิธีการ AUTO OTA เครื่องรุ่น Bonus</u>

 เสียบปลั๊ก ปิดเครื่องสแตนค์บาย โดยกดปุ่ม POWER ที่ รีโมท ที่หน้าเครื่องจะปรากฏ 24dL หมายเหตุ: อาจปิดทิ้งไว้ก่อนนอน



 เมื่อมีไฟล์ OTA เวอร์ชั่นใหม่เครื่องจะรับไฟล์ OTA ทันที รอประมาณ 2 นาที เครื่องถึงจะทำงานเสร็จ



3. ปรากฏภาพช่องรายการ รวมถึงช่องรายการใหม่



<u>อ้าหากทำแบบ Auto OTA ไม่ได้ให้ทำการ Manual OTA</u> ดังนี้

 เปิดช่องรายการใดก็ได้ จากนั้นกดปุ่ ม MENU ป้อนรหัส 0000 โดยกดปุ่มตัวเลข ที่รี โมท



 กดปุ่ม เลื่อนแถบสีมาที่ "การติดตั้งระบบ" และกดปุ่ม OK





4. กดปุ่ม 🕶 เลื่อนแถบสีมาที่ "OTA" และกดปุ่ม OK



5. ปรากฏเมนู OTA

ATO	dib
ดาวเทยม ความกี่	03507
Polarity	V
Symbol Rate	13577
C	ok D

 6. กดปุ่ม ▼ เลื่อนแถบสีมาที่ "ความถี่" และกดปุ่มตัวเลข "03461"

	A
ΟΤΑ	
ดาวเทียม	03461
Polarity	V
Symbol Rate	13577
C	OK D
Call	Center : 0-2730-2999

 กดปุ่ม เลื่อนแถบสีมาที่ "Symbol Rate" กดปุ่ม ตัวเลข "01538"

OTA	
ดาวเทียม	Thaicom 2/5 C
ความดี	03461
Polarity	V
Symbol Rate	01538
C	ok 📄

8. กดปุ่ม 🛨 เลื่อนแถบสีมาที่ "OK" กดปุ่ม OK

	*
OTA ดาวเทียม ความถึ Polarity Symbol Rate	LUe Theorem 2/5 C 03461 V 01538
Call	0K Center : 0-2730-2999

 ปรากฏเมนูรับไฟล์ OTA ถ้าหากไม่ปรากฏเมนูนี้ ให้ทำ ตามข้อ 6-8 อีกครั้ง



 รอประมาณ 2 นาที จะปรากฏภาพช่องรายการโดยจะ เริ่มต้นที่ช่องไทยทีวีสีช่อง 3